
Podz 30

Véritables écouteurs sans fil Manuel





A PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Si vous décidez d'utiliser les écouteurs iQ Podz en conduisant, respectez toutes les lois en vigueur.

Gardez écouteurs et accessoires hors de portée des enfants ou animaux pour éviter qu'ils ne s'étouffent en avalant les petites pièces.

Abstenez-vous de les utiliser sous des températures extrêmes (Sous -20°C ou plus de 45°C)

Les températures extrêmes peuvent diminuer la capacité de chargement de l'appareil et réduire son autonomie.

L'exposition à de fortes précipitations ou aux moisissures peut endommager gravement les écouteurs. Leur immersion dans l'eau causera probablement des dommages irréversibles aux Podz.

L'écoute de médias à volume élevé sur une longue période de temps peut être dommageable pour l'ouïe.

APPARENCE ETCOMMANDES

PODZ GAUCHE

PODZ DROIT



APPARENCE ET COMMANDES

ÉTUI DE CHARGEMENT MOBILE



Rechargez vos écouteurs 4 fois avec l'étui de transport



Réglage Initial / Jumelage :

Étape 1: Appuyez sur le bouton principal des iQ Podz **®** et **0** pendant 2-3 secondes.

Étape 2 : Une fois que les iQ Podz sont allumés, attendez le signal «Left Channel /Right Channel» qui confirme que les Podz sont synchronisés.

Étape 3: Accédez à la liste de connexion Bluetooth sur votre cellulaire ou tablette et cherchez le nom «IQPODZ30» sur votre appareil. Cliquez pour connecter.

Une fois reliés, un témoin lumineux bleu et rouge commencera à clignoter, indiquant que les Podz sont reliés à l'appareil Bluetooth.









Auto Allumage: Au moment de retirer les Podz de l'étui, ils s'allument automatiquement, un témoin lumineux bleu sur chaque Podz clignotera 3 fois et la connexion s'établira.

Nota: L'étui doit être chargé pour que les Podz s'allument automatiquement. S'il ne l'est pas, les Podz peuvent être allumés manuellement.

Allumage manuel: Appuyez et tenez enfoncé le bouton principal sur les Podz (8) et (1) simultanément pendant 3 secondes.

Mise hors tension Auto: Replacez les Podz dans l'étui et fermez le couvercle. Une fois placés dans l'étui, les Podz s'éteignent automatiquement dans les 15 secondes pourvu que l'étui soit chargé.

Mise hors tension manuelle: Appuyez et tenez enfoncé le bouton principal sur les Podz (3) et (1) simultanément pendant 4 secondes pour éteindre.

Lecture/Pause Musique: Appuyez sur le bouton principal des Podz (3) et (1) pour lire/pauser la musique ou les vidéos

ChansonSuivante/Précédente
(Podz gauche seul.): Appuyez sur
le bouton externe gauche du Podz
pour passer à la chanson suivante.
Appuyez sur le bouton externe droit du
Podz pour retourner à la précédente.

Volume Haut/Bas

(Podz droit seul.): Appuyez sur le bouton externe droit du Podz (3) pour augmenter le volume.
Appuyez sur le bouton externe gauche du Podz (3) pour le baisser.





Répondre à un appel : Lors d'un appel entrant, appuyez sur le bouton ③ ou ⑤ d'un Podz pour répondre.

Terminer appel: Appuyez sur le bouton **(3)** ou **(1)** d'un Podz pour y mettre fin.

Refuser appel: Lors d'un appel entrant, double-cliquez sur le bouton ③ ou ① d'un Podz pour refuser l'appel.

Assistant Google/Siri: Double-cliquez sur le bouton principal d'un Podz pour activer la voix de Assistant Google /Siri: Attendez 2 secondes pour le signal avant de donner une commande vocale.

Nota : Cette caractéristique n'est disponible qu'avec les téléphones Apple et Android qui ont la fonction Assistant Google/Siri.

Connexion automatique: Après le réglage et la connexion initiale, l'iQ Podz se reliera automatiquement à votre appareil lorsque vous l'allumerez par la suite.

Nota: Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil pour une connexion automatique.

Signal Pile Faible: Lorsque le niveau de la pile est de 20% ou moins, le témoin lumineux clignote en rouge toutes les 5 secondes. Il y aura aussi un avertissement vocal toutes les 5 minutes rappelant l'état de la pile.

Coupure automatique Pile faible: Lorsque la pile est complètement à plat, l'iQ Podz s'éteindra automatiquement.

Chargement de l'iQ Podz

Placez les Podz (3 et (6) dans l'étui de chargement et fermez le couvercle pour commencer le processus de chargement. Le témoin de chargement clignotera en rouge jusqu'à la charge complète. Une fois la pile pleine, le témoin s'éteindra.

Indicateur de la charge de l'étui

••••	Charge 100%	•••	Charge 75%
••	Charge 50%	•	Charge 25%

L'étui peut contenir 400mAh et est capable de recharger l'iQ Podz jusqu'à 3 fois complètement avant de devoir être rechargé.

Pour recharger l'étui, branchez le câble micro USB inclus dans l'étui et reliez au port USB d'une prise murale ou d'un ordinateur.

Pour en savoir plus ou pour contacter le Service après-vente : Courriel : support@gentec-intl.com ou Téléphone : 905-513-7733

FICHE TECHNIQUE

Paramètres Source d'énergie d'urgence

1. Entrée : 5V~1 A

2. Sortie: 5V~1 A

3. Capacité de charge de la pile de l'étui: 400mAh

Version Bluetooth	V5.0	
Distance Bluetooth	10 M	
Fréquence	2.402~2.48GHz	
Voltage Chargement	5V	
Capacité Pile	50mAh	
Durée Chargement	1,5 heure	
Autonomie	Jusqu'à 6 heures	
En attente	110 heures	

